

1 - Programmierung des Codes

Um Ihren Schlüsselkasten in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie zuerst die Tür, Das Schlüsselloch ist hinter dem Aufkleber neben dem Knopf. Installieren Sie die Batterien in das dafür vorgesehene Fach. Betätigen Sie die rote Taste an der Innenseite der Tür.

Nun wird an der Tür ein gelbes Lämpchen leuchten und ein kurzes akustisches Signal erklingen. Dann können Sie Ihren gewünschten Code eingeben. Der Code besteht minimal aus 3, maximal aus 8 Zahlen. Bestätigen Sie den Code mit #. Dieser Code muss innerhalb von 30 Sekunden eingegeben werden. Wenn Sie den Code wieder ändern wollen, befolgen sie die oben genannten Schritte .

2 - Oeffnen des Schluesselkastens

Geben Sie Ihren programmierten Code ein und bestätigen Sie ihn mit #. Ein grünes Lämpchen erleuchtet. Jetzt haben Sie 5 Sekunden um den Schrank zu öffnen. Sollten Sie sich während der Eingabe des Codes vertun, dann drücken Sie bitte die Sterntaste.

Falls das gelbe Lämpchen ununterbrochen blinkt, haben Sie einen falschen Code eingegeben. Wenn Sie 3 mal hintereinander einen falschen Code eingeben wird der Schrank sich für 20 Sekunden sperren. Sollten Sie danach wiederholt 3 mal einen falschen Code eingeben, versperrt sich der Schrank für 5 Minuten.

3 - Schliessen des Schrankes

Machen Sie die Tür zu und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn.

4 - Generalschlüssel

Mitgeliefert sind 2 Generalschlüssel, die Ihnen zu jeder Zeit, auch wenn die Batterien leer sind, Zugang verschaffen. Das Schlüsselloch ist hinter dem Aufkleber neben dem Knopf.

5 - Batterien ersetzen

Wenn nach dem eingeben des Codes ein rotes und ein grünes Lämpchen leuchtet, bedeutet dies, dass Sie die Batterien ersetzen müssen. Um sicher zu gehen, dass Sie die Batterien korrekt eingesetzt haben, überprüfen Sie bitte die Funktion, bevor Sie die Tür wieder schliessen. Benutzen Sie bitte ausschliesslich Alkaline Batterien.

Warnung:

Bewahren Sie die Generalschlüssel bitte an einem sicheren Platz, aber NICHT in diesem Schlüsselschrank.

Falls Sie die Schlüssel verlieren, übernehmen wir keine Haftung.